

BTW aanpassing Vectron horeca (tafelbediening) via VCOM7:

- Bij een fiscale kassa met FDM/black box moeten alle tafels afgerekend zijn. Dit controleer je via de knop "open tafels" op je kassa.
- Open Vectron Commander 7
- Kies bovenaan "Kassaprogramma's"
- Ga op "Bewerken" staan met uw muis
- Schuif naar rechts en selecteer de juiste kassa (bij meerdere kassa in een netwerk kiest u de 'hoofdkassa')
- Kies in de linkerhelft van het scherm "Omzetgroepen"
- Ga in het rechter deel van het scherm naar kolom "BTW nr.1"
- Vul hier het juiste BTW tarief in per omzetgroep
 - o 1= BTW Hoog (21%)
 - o 2= BTW Midden (12%)
 - o 3= BTW Laag (6%)
 - o 4= BTW Nultarief (0%)
- Ga alle omzetgroepen af tot helemaal beneden de lijst!
- Sla de wijzigingen op door op het "Diskette" icoon links bovenaan te drukken
- Ga nu in de linker helft van het scherm naar "MODIFIERS"
- Ga in het rechter deel van het scherm naar de kolommen "Wissel van" en "Wissel in"
- Pas volgende waarden aan:
 - o Afhaal : "Wissel van" = 0 , "Wissel in" = 3
 - o Drank ter plaatse : "Wissel van" = 0 , "Wissel In" = 1 (Indien deze regel aanwezig is)
 - o Eten ter plaatse : "Wissel van" = 3 , "Wissel in" = 2 (Indien deze regel aanwezig is)
- Sla uw wijzigingen op door op het "Diskette" icoon links bovenaan te drukken.
- Druk rechts boven op het onderste kruisje zodat het "Kassa programma" gesloten is.
- Klik nu bovenaan op "Communicatie"
- Kies "Kassaprogramma's"
- Schuif naar rechts en kies "Verzenden"
- Selecteer ALLE kassa's in uw netwerk (zorg dat alle kassa's/mobiles aanstaan en met het netwerk verbonden zijn).
- Onderaan "Doorgaan" klikken
- Klik op het "+" teken voor "PLU's etc."
- Selecteer "Omzetgroepen" en "Modifier"
- "Doorgaan"
- "Doorgaan"
- "Uitvoeren"
- "Beëindigen"

Succes!

Het Hendrickx support team